



**MARQUAGE**  
modèle  
capacité  
tolérance  
tension nominale  
date-code

+

**MARKING**  
model  
capacitance  
tolerance  
rated voltage  
date-code

**PM 06 S** Pour utilisation spatiale (ESA/SCC 3006/024). Consulter notre Service Commercial.

**PM 06 S** For space use (ESA/SCC 3006/024). Contact our sales department.

Recommandations d'utilisation : voir page 58

Recommendations for use : see page 58

Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure

For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value

VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (U <sub>RC</sub> )																								
Modèles	Dim.	50 V		63 V		100 V		200 V		250 V		400 V		500 V										
		h	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA								
PM 06-5	5	10	µF	4,4	4,7	µF	2,6	2,7	µF	2,6	1,5	µF	1,9	1	µF	2,2	0,47	µF	2,2	0,27	µF	1,8		
	5	12	µF	5,5	6,8	µF	3,9	3,3	µF	3,3	1,8	µF	2,3	1,2	µF	2,7	0,56	µF	2,6	0,33	µF	2,2		
	5	15	µF	6,6	8,2	µF	4,5	3,9	µF	3,9	2,2	µF	2,9	1,5	µF	3,3					0,39	µF	2,7	
	6	18	µF	7,8				4,7	µF	4,5	2,7	µF	3,6				0,68	µF	3,2					
	6	22	µF	9,6	10	µF	5,7				3,3	µF	4,3	1,8	µF	3,9					0,47	µF	3,2	
	6				12	µF	6,9	5,6	µF	5,5							0,82	µF	4					
	8	27	µF	12	15	µF	8,7	6,8	µF	6,7	3,9	µF	5,1	2,2	µF	4,8	1	µF	4,8	0,56	µF	3,8		
	8						8,2	µF	8	4,7	µF	6,2	2,7	µF	6	1,2	µF	5,7	0,68	µF	4,7			
	12	33	µF	14,6	18	µF	10,5	10	µF	9,8	5,6	µF	7,2	3,3	µF	7,2								
	12	39	µF	17,1	22	µF	13	12	µF	11,7	6,8	µF	9	3,9	µF	8,7	1,5	µF	7,3	0,82	µF	5,6		
12	47	µF	20,6	27	µF	15,5				8,2	µF	10,8	4,7	µF	10,1	1,8	µF	8,7	1	µF	6,9			
15	56	µF	24			15	µF	14,8							2,2	µF	10,8	1,2	µF	8,3				
15				33	µF	19,2	18	µF	17,5	10	µF	13,2	5,6	µF	12,2					1,5	µF	10,4		
18	68	µF	29	39	µF	22,7	22	µF	21	12	µF	15,6	6,8	µF	15,1	2,7	µF	13,4	1,8	µF	12,4			
PM 06-7	5			6,8	µF	1,6	3,9	µF	1,2	1,8	µF	0,9	1	µF	0,7	0,82	µF	0,9	0,33	µF	0,8			
	5			8,2	µF	1,9	4,7	µF	1,4	2,2	µF	1,2	1,2	µF	0,8	1	µF	1,1	0,39	µF	0,9	0,22	µF	0,7
	5			10	µF	2,4	5,6	µF	1,7	2,7	µF	1,4	1,5	µF	1,1	1,2	µF	1,3	0,47	µF	1,1	0,27	µF	0,8
	5			12	µF	2,9	6,8	µF	2,1	3,3	µF	1,8	1,8	µF	1,3							0,33	µF	1
	6							3,9	µF	2,1	2,2	µF	1,5	1,5	µF	1,7	0,56	µF	1,4	0,39	µF	1,2		
	6			15	µF	3,6	8,2	µF	2,6	4,7	µF	2,5	2,7	µF	1,9			0,68	µF	1,7				
	8			18	µF	4,3	10	µF	3,1	5,6	µF	3	3,3	µF	2,3	1,8	µF	2	0,82	µF	2	0,47	µF	1,5
	8			22	µF	5,3	12	µF	3,8	6,8	µF	3,7	3,9	µF	2,8	2,2	µF	2,5	1	µF	2,5	0,56	µF	1,8
	12			27	µF	6,5	15	µF	4,7	8,2	µF	4,5	4,7	µF	4	2,7	µF	3	1,2	µF	3	0,68	µF	2,2
	12			33	µF	8	18	µF	5,7	10	µF	5,5	5,6	µF	4,9	3,3	µF	3,7	1,5	µF	3,8	0,82	µF	2,6
12														3,9	µF	4,4				1	µF	3,2		
15			39	µF	9,4	22	µF	6,9	12	µF	6,6	8,2	µF	5,9	4,7	µF	5,3	1,8	µF	4,5	1,2	µF	3,9	
15			47	µF	11,4				15	µF	8,2						5,6	µF	6,4					
18			56	µF	13,1	27	µF	8,5	18	µF	9,9	10	µF	7,2	5,8	µF	7,7	2,2	µF	5,6	1,5	µF	4,9	
18			68	µF	13,1	33	µF	10,4																
max														± 20% - ± 10%										
Tolérances dimensionnelles														Tolérances sur capacité				Tolérances sur capacité						
Tolerances on dimensions														Capacitance tolerances				Capacitance tolerances						

CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)																							
Modèles	Dim.	50 V		63 V		100 V		200 V		250 V		400 V		500 V									
		h	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA	CR	IRA							
PM 06-6	5	18	µF	3,6	10	µF	2,6	5,6	µF	2,5	3,3	µF	1,9	1,8	µF	1,6	1	µF	2	0,56	µF	1,3	
	5	22	µF	4,4	12	µF	3,1	6,8	µF	3	3,9	µF	2,3	2,2	µF	2	1,2	µF	2,4	0,68	µF	1,6	
	5	27	µF	5,4	15	µF	3,9	8,2	µF	3,7	4,7	µF	2,8	2,7	µF	2,5	1,5	µF	3,1	0,82	µF	2	
	5	33	µF	6,6	18	µF	4,7	10	µF	4,5	5,6	µF	3,3	3,3	µF	3					1	µF	2,4
	6	39	µF	7,8	22	µF	5,7	12	µF	5,4	6,8	µF	4	3,9	µF	3,6	1,8	µF	3,7	1,2	µF	2,9	
	6	47	µF	9,4	27	µF	7,1	15	µF	6,8	8,2	µF	4,9	4,7	µF	4,3	2,2	µF	4,5				
	6	56	µF	11,2												5,6	µF	5,2					
	8	68	µF	13,6	33	µF	8,6	18	µF	8,1	10	µF	6	6,8	µF	6,3	2,7	µF	5,6	1,5	µF	3,9	
	8				39	µF	10,2	22	µF	10	12	µF	7,2	8,2	µF	7,6	3,3	µF	6,8	1,8	µF	4,7	
	12	82	µF	16,4	47	µF	12,3	27	µF	12,2	15	µF	9	10	µF	9,3	3,9	µF	8,1	2,2	µF	5,7	
12	100	µF	20	56	µF	14,7	33	µF	15	18	µF	10,8	12	µF	11,2	4,7	µF	9,7	2,7	µF	7		
15	120	µF	24	68	µF	17,8	39	µF	17,7	22	µF	13,2	15	µF	14					3,3	µF	8,6	
15	150	µF	30	82	µF	21,5	47	µF	21,3											5,6	µF	11,6	3,9
15	180	µF	30	100	µF	26,2	56	µF	25,4	27	µF	16,2	18	µF	16,8	6,8	µF	14,1	4,7	µF	12,3		
22	220	µF	30	120	µF	30	68	µF	30	33	µF	19,8	22	µF	20,5	8,2	µF	17	5,6	µF	13,8		
22										39	µF	23,4	27	µF	25,2	10	µF	20,8	6,8	µF	16,7		
max														± 20% - ± 10%									
Tolérances dimensionnelles														Tolérances sur capacité				Tolérances sur capacité					
Tolerances on dimensions														Capacitance tolerances				Capacitance tolerances					

Exemple de codification à la commande

How to order

PM 06	6	150 µF	± 10%	50 V
Modèle Model	boîtier case	Capacité Capacitance	Tolérance sur capacité Capacitance tolerance	Tension nominale (V <sub>CC</sub> ) Rated voltage (V <sub>DC</sub> )